

Express5800/R320e-E4, R320f-E4 Express5800/R320e-M4, R320f-M4

ご使用時の注意事項

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用いただくにあたり、一部注意事項がございます。誠に恐れ入りますが、
ご使用前に下記を必ずご一読いただき、ご注意くださいようお願い申し上げます。
なお、本書は必要ときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

1. VMware ESXi 6.5インストールメディアについて

以下の VMware ESXi 6.5 のインストールイメージ (VMware 社オリジナル) を、VMware 社の Web サイトよりダウンロードしてください。

VMware-VMvisor-Installer-201704001-5310538.x86_64.iso

※ NEC カスタマイズ版は使用しないでください。

2. 仮想マシンのネットワークアダプタタイプについて

仮想マシンのネットワークアダプタタイプに「E1000」または「E1000E」を指定した場合、CPU モジュールの再組み込み時に CPU モジュールが組み込まれない事象が発生する可能性があります。このため、「E1000」または「E1000E」を使用しないでください。ネットワークアダプタタイプには「E1000」または「E1000E」以外を指定してください。

3. フォールト・トレラント・システムの運用前提について

フォールト・トレラント・システムの運用中は、「ft 管理アプライアンス」が常に稼働している必要があります。保守やトラブルシューティングの目的以外で ft 管理アプライアンスを停止させないでください (シャットダウンやリブートを含む)。

- FT 制御ソフトウェアに含まれるサービスは、ft 管理アプライアンスの稼働状態を監視しており、必要に応じて仮想マシンを自動起動します。
- ft 管理アプライアンスは、ESXi ホスト本体のシャットダウンやリブートと連動して自動的に停止します。
- ft 管理アプライアンスをマイグレーションの対象にしないでください。

4. AC 通電タイミングの注意事項

UPS (無停電電源装置: 別売) をご使用になる場合などは、CPU/IO モジュール#0 及び#1 への AC 通電の間隔時間が 180 秒以内になるように UPS のスケジュール設定をするなどの処置を実施してください。AC-LINK の設定によっては、この間隔以上空いて AC 通電されると片系で OS 起動を実施するため、ディスクのミラー化が解除されます。

5. EXPRESSBUILDER DVD 内のマニュアルについて

本装置添付の EXPRESSBUILDER DVD 内には、「ユーザズガイド」、「インストレーションガイド」、「メンテナンスガイド」および「安全にご利用いただくために」の各マニュアルが電子マニュアルとして格納されておりますが、最新の状態ではない場合がございます。

本機に添付されております冊子 (「ユーザズガイド」、「インストレーションガイド」、「メンテナンスガイド」および「安全にご利用いただくために」) の方をご参照ください。

6. ESMPRO/ServerManager での電源状態の確認について

装置の電源をオフにした場合、ESMPRO/ServerManager の以下の画面で稀に“DC オン”と表示される場合があります。

- ・[リモート制御]タブ - [リモート電源制御] - [システム電源状態]
- ・任意のグループを選択 - [サーバー一括操作]タブ - [リモート電源制御] - [電源状態]
- ・[構成]タブ - [サーバ状態] - [共通情報] - [システム電源状態]

そのため、装置が電源オフかを判断する場合は、以下の両モジュールが“DC オフ”になっていることで判断してください。

- ・[構成]タブ - [サーバ状態] - [CPU/IO モジュール 0 情報] - [モジュール POWER ランプ]
- ・[構成]タブ - [サーバ状態] - [CPU/IO モジュール 1 情報] - [モジュール POWER ランプ]

