

# NEC

## NX7700x/A6010E-2

### 本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法

対象本体装置	NX7700x/A6010E-2
--------	------------------

本文書は、対象本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法を記載しております。

#### 目次

1. 本体装置出荷時適用Starter Packバージョンの判別方法【対象本体装置：A6010E-2】
2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法

#### 改版履歴

改版年月	改版内容
2025年 3月	・第7版。2025年 3月版ファームウェアを追加。
2025年 1月	・第6版。2025年 1月版ファームウェアを追加。
2024年 8月	・第5版。2024年 8月版ファームウェアを追加。
2024年 2月	・第4版。2024年 2月版ファームウェアを追加。
2023年 9月	・第3版。2023年 9月版ファームウェアを追加。
2023年 7月	・第2版。2023年 7月版ファームウェアを追加。
2023年 6月	・第1版。

## 1. 本体装置出荷時適用Starter Packバージョンの判別方法【対象本体装置：A6010E-2】

下表を参照して、本体装置出荷時に適用されている各種ファームウェアバージョンからStarter Packバージョンを判別します。

本体装置に搭載されている全製品用のファームウェアバージョンが一致する列が、本体装置に適用されているStarter Packバージョンとなります。

尚、複数のStarter Packバージョンに一致する場合があります。その場合は、一致する複数のStarter Packバージョンに適合していることとなります。

各種ファームウェアバージョンの確認方法は、「2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

適用Starter Packバージョン	S8.80-005.01	S8.80-005.03	S8.80-005.05	S8.80-005.08	S8.80-005.09	S8.80-005.10	S8.80-005.11
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



分類	N型番	製品名	ファームウェア名 (*a)	適用ファームウェアバージョン (*b)						
RAID/ SAS	NE3303-190	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10	5.61	5.61	5.61	5.61	6.22	6.52	7.11
	NE3303-191	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	HPE Smart Array P816i-a SR Gen10	4.11	5.32 4.11	5.32				
	NE3303-201	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	HPE Smart Array P408i-p SR Gen10							
	NE3303-197	SASコントローラ	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10							
	NE3303-237	RAIDコントローラ(4GB, Tri-mode, 16レーン)	HPE SR416i-a Gen10+	3.01.07.046	3.01.17.056 (注02) 3.01.14.062 (注01) 3.01.09.056 3.01.07.046	3.01.17.056 (注02) 3.01.14.062 (注01)	3.01.17.056	3.01.23.072	3.01.30.106 3.01.23.072	03.01.30.106
	NE3303-238	RAIDコントローラ(8GB, Tri-mode, 32レーン)	HPE SR932i-p Gen10+	3.01.04.072	3.01.17.056 (注02) 3.01.14.062 (注01) 3.01.04.072					
	NE3303-239	480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1)	HPE NS204i-p Gen10+ Boot Controller	1.0.14.1060	1.0.14.1060	1.0.14.1063	1.2.14.1009	1.2.14.1012	1.2.14.1013	1.2.14.1018
NIC	NE3304-206	1000BASE-T 接続LOMカード(4ch)	Intel Eth Adptr I350T4 OCPv3	1.2839.0	1.3082.0	1.3218.0	1.3310.0	1.3353.0	1.3353.0	1.3602.0
	NE3304-209	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4	- (未サポート)	219.0.144.0	222.1.68.0	224.1.102.0	226.1.107.0	228.1.111.0	230.1.123.0
	NE3304-217	10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)	10Gb 2-port Base-T BCM57416 OCP3							
	NE3304-219	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet							
	NE3304-218	10/25GBASE 接続LOMカード(SFP28/2ch)	Intel(R) Eth Ntwk Adptr OCP3.0 E810-XXVDA2	- (未サポート)	3.00	4.01 3.20	4.20	4.30 (注01) 4.20 (注02)	4.30	4.50
	NE3304-212	10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	Intel(R) Eth E810-XXVDA2							
FC	NE3390-163	Fibre Channel コントローラ(1ch)	HPE SN1200E 16Gb 1p FC HBA	12.8.528.12	12.8.528.21	14.0.499.21	14.0.499.29	14.0.499.29	14.0.499.29	14.4.329.10
	NE3390-164	Fibre Channel コントローラ(2ch)	HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA							
	NE3390-171	Fibre Channel コントローラ(1ch)	HPE SN1600E 32Gb 1p FC HBA							
	NE3390-172	Fibre Channel コントローラ(2ch)	HPE SN1600E 32Gb 2p FC HBA							
	NE3390-165	Fibre Channel コントローラ(1ch)	HPE SN1100Q 16Gb 1P FC HBA	01.75.07	01.75.07	01.77.12	02.00.01	02.01.03	02.02.05	02.04.01

(\*a)「2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法」掲載図における③箇所の「ファームウェア名」欄に表示される文字列の一部です。

(\*b) 複数バージョンが記入されている場合は、いずれかのバージョンが適用されていること。

(注01) ご使用されるOSが、VMware ESXiの場合。

(注02) ご使用されるOSが、Red Hat Enterprise Linux、あるいはMicrosoft Windows Serverの場合。

## 2. 各種ファームウェアバージョンの確認方法

iLO Webインターフェースのメニューフレームにて「ファームウェア & OSソフトウェア」（①）をクリックし、「ファームウェア」タブ（②）をクリックします。そして、下図③箇所にて、各種ファームウェアバージョンを確認できます。

The screenshot shows the NEC iLO 5 Web interface. The left sidebar contains a menu with 'ファームウェア & OSソフトウェア' (Firmware & OS Software) highlighted with a yellow box and a circled '1'. The main content area has a top navigation bar with 'ファームウェア' (Firmware) highlighted with a yellow box and a circled '2'. Below this, a table of installed firmware is displayed, highlighted with a yellow box and a circled '3'.

ファームウェア名	ファームウェアバージョン	位置
iLO 5	2.14 Feb 11 2020	System Board
System ROM	U30 v2.32 (03/09/2020)	System Board
Intelligent Platform Abstraction Data	11.0.0 Build 39	System Board
System Programmable Logic Device	0xd1	System Board
Power Management Controller Firmware	1.0.4	System Board
Power Supply Firmware	1.00	Bay 1
Power Supply Firmware	1.00	Bay 2
Language Pack	2.10.11	Japanese Language Pack
Innovation Engine (IE) Firmware	0.2.1.2	System Board
Server Platform Services (SPS) Firmware	4.1.4.339	System Board
Smart Storage Energy Pack	2.1	Energy Pack 1
Redundant System ROM	U30 v2.32 (03/09/2020)	System Board
EXPRESSBUILDER	3.40.192	System Board
Power Management Controller FW	1.1	System Board
Bootloader		
NEC Profile	2019.04.24	System Board
HP Ethernet 1Gb 4-port 365FLR Adapter	1.2529.0	Embedded LOM
HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter	20.14.62	Embedded LOM
NIC		
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10	2.65	Embedded RAID

(注) 上図画面は、対象機種に依り若干異なる場合があります。

NEC

NX7700x/A6010E-2

本体装置出荷時に適用されたStarter Packバージョンの判別方法

2025年 3月 第7版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目7番1号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えます。

@ NEC Corporation 2023-2025

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。