

ESMPRO Manager

背景がグレーの項目は上記装置では通報されないアラートです。

注1: IPMI SG情報変更(NEC提供ツール)により通知可能。
注2: 最新版の通報テーブル適用により通報可能となる。

| Source | Type | Event ID | Error Type | Summary | Details | 新 A1080a 通知対象 ○:既存 ○:追加 | NECフィー ルディング への通報有 無 |
|--------|------|------------|-------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| BMC | IPMI | [80000110] | Warning | 温度 異常 | 温度 異常 しきい値 (警告レベル) より悪化した | ○ | 有り |
| BMC | IPMI | [40000110] | Information | 温度 回復 | 温度 回復 しきい値 (警告レベル) より悪化した | ○(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0000112] | Error | 温度 異常 | 温度 異常 しきい値 (危険レベル) より悪化した | ○ | 有り |
| BMC | IPMI | [40000112] | Information | 温度 回復 | 温度 回復 しきい値 (危険レベル) より悪化した | ○(注1) | |
| BMC | IPMI | [80000117] | Warning | 温度 異常 | 温度 異常 しきい値 (警告レベル) より悪化した | ○ | 有り |
| BMC | IPMI | [40000117] | Information | 温度 回復 | 温度 回復 しきい値 (警告レベル) より悪化した | ○(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0000119] | Error | 温度 異常 | 温度 異常 しきい値 (危険レベル) より悪化した | ○ | 有り |
| BMC | IPMI | [40000119] | Information | 温度 回復 | 温度 回復 しきい値 (危険レベル) より悪化した | ○(注1) | |
| BMC | IPMI | [80000210] | Warning | 電圧 異常 | 電圧 異常 しきい値 (警告レベル) より悪化した | ○ | 有り |
| BMC | IPMI | [40000210] | Information | 電圧 回復 | 電圧 回復 しきい値 (警告レベル) より悪化した | ○(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0000212] | Error | 電圧 異常 | 電圧 異常 しきい値 (危険レベル) より悪化した | ○(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [40000212] | Information | 電圧 回復 | 電圧 回復 しきい値 (危険レベル) より悪化した | ○(注1) | |
| BMC | IPMI | [80000217] | Warning | 電圧 異常 | 電圧 異常 しきい値 (警告レベル) より悪化した | ○(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [40000217] | Information | 電圧 回復 | 電圧 回復 しきい値 (警告レベル) より悪化した | ○(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0000219] | Error | 電圧 異常 | 電圧 異常 しきい値 (危険レベル) より悪化した | ○(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [40000219] | Information | 電圧 回復 | 電圧 回復 しきい値 (危険レベル) より悪化した | ○(注1) | |

| | | | | | | | |
|-----|------|------------|-------------|----------------|---------------------------------------|-------|----|
| BMC | IPMI | [80000E31] | Warning | メモリ縮退 発生 | メモリ縮退 発生 State Asserted | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C000F331] | Error | SMI Timeout 発生 | SMI Timeout 発生 State Asserted | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [400009B0] | Information | 電源 回復 | 電源 回復 冗長構成 (冗長性が回復した) | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [800009B1] | Warning | 電源 異常 | 電源 異常 非冗長構成 (冗長性が失われた) | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [40000605] | Information | セキュリティ違反 発生 | セキュリティ違反 発生 不正なパスワードでリモートから接続しようとした | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0000700] | Error | プロセッサ 異常 | プロセッサ 異常 内部エラーが発生した | O | 有り |
| BMC | IPMI | [C0000701] | Error | プロセッサ 異常 | プロセッサ 異常 温度異常が発生した | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C0000705] | Error | プロセッサ 異常 | プロセッサ異常 コンフィグレーションエラー (for DMI) が発生した | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0000708] | Error | プロセッサ 異常 | プロセッサ 異常 プロセッサが無効になった | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40000708] | Information | プロセッサ 回復 | プロセッサ 回復 プロセッサが無効になった | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [80000801] | Warning | 電源モジュール 異常 | 電源モジュール 異常 電力供給に異常があった | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [40000801] | Information | 電源モジュール 回復 | 電源モジュール 回復 電力供給に異常があった | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40000803] | Information | 電源モジュール 異常 | 電源モジュール 異常 入力異常 (AC/DC) | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40000803] | Information | 電源モジュール 回復 | 電源モジュール 回復 入力異常 (AC/DC) | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40000C00] | Information | メモリ 異常 | メモリ 異常 メモリの修復可能なエラーが発生した | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0000C01] | Error | メモリ 異常 | メモリ 異常 メモリの修復不可能なエラーが発生した | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [80000C05] | Warning | メモリ 異常 | メモリ 異常 メモリの修復可能なエラーが多発し、ロギングが抑止された | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [40000D00] | Information | デバイスベイ 情報 | デバイスベイ 情報 Device Presence | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [80000D01] | Warning | デバイスベイ 異常 | デバイスベイ 異常 Drive Fault | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [40000D01] | Information | デバイスベイ 回復 | デバイスベイ 回復 Drive Fault | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40000D07] | Information | デバイスベイ 情報 | デバイスベイ 情報 Rebuild/Remap in progress | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0000F00] | Error | POST エラー | POST エラー POST中にエラーが発生した | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [40001002] | Information | ログ 領域初期化 | ログ 領域初期化 ログ領域が初期化された | O(注1) | |

| | | | | | | | |
|-----|------|------------|-------------|------------------|--|-------|----|
| BMC | IPMI | [40001200] | Information | システムイベント 情報 | システムイベント 情報 BIOS Setup, BMCコンフィグレーションなどが行われた | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40001201] | Information | システムイベント 情報 | システムイベント 情報 OEM System Boot Event (Hard Reset) が行われた | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40001205] | Information | システムイベント 情報 | システムイベント 情報 SEL/SDRの日時が補正された | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0001300] | Error | 異常系割り込み 発生 | 異常系割り込み 発生 フロントパネルNMIが発生した (ダンプスイッチ押下も含む) | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C0001308] | Error | 異常系割り込み 発生 | 異常系割り込み 発生 パスで修復不可能なエラーが発生した | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40001D00] | Information | システムブート/リスタート 情報 | システムブート/リスタート 情報 電源ONにより、システムがリセットされた | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40001D03] | Information | システムブート/リスタート 情報 | システムブート/リスタート 情報 PXEブートが要求された (PF12 Key) | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40001D04] | Information | システムブート/リスタート 情報 | システムブート/リスタート 情報 試験診断(オフライン保守ユーティリティも含む)が自動起動した | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40001E00] | Information | ブートエラー | ブートエラー ブート不可能なメディアである | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40001E02] | Information | ブートエラー | ブートエラー PXEサーバが見つからない (ネットワーク ダウンロード プログラム) | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40001F01] | Information | OSブート 情報 | OSブート 情報 CDドライブからのブートが完了した | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0002000] | Error | OS停止/OSシャットダウン | OS停止/OSシャットダウン OSロード中またはOS初期化中に停止した | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0002001] | Error | OS停止/OSシャットダウン | OS停止/OSシャットダウン OS動作中に停止した | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C0002100] | Error | スロット/コネクタ 異常 | スロット/コネクタ 異常 異常が発生した | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C0002108] | Error | スロット/コネクタ 異常 | スロット/コネクタ 異常 スロットが無効になった | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [40002108] | Information | スロット/コネクタ 回復 | スロット/コネクタ 回復 スロットが無効になった | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40002200] | Information | ACPI (省電力管理) 情報 | ACPI (省電力管理) 情報 DC電源ON | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40002201] | Information | ACPI (省電力管理) 情報 | ACPI (省電力管理) 情報 スタンバイ状態 | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40002204] | Information | ACPI (省電力管理) 情報 | ACPI (省電力管理) 情報 休止状態 | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40002205] | Information | ACPI (省電力管理) 情報 | ACPI (省電力管理) 情報 DC電源Off | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40002206] | Information | ACPI (省電力管理) 情報 | ACPI (省電力管理) 情報 DC電源Offまたは休止状態 | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [40002207] | Information | ACPI (省電力管理) 情報 | ACPI (省電力管理) 情報 AC電源Off | O(注1) | |

| | | | | | | | |
|-----|------|------------|-------------|---------------------|---|-------|--------|
| BMC | IPMI | [40002300] | Information | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生した | O(注1) | |
| BMC | IPMI | [C0002301] | Error | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、コールドリセットが行われた | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C0002302] | Error | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、電源OFFが行われた | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C0002303] | Error | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイムアウトが発生し、電源OFFとONが行われた | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C0002308] | Error | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 | ウォッチドックタイム タイムアウト発生 タイム割り込みが発生した | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C000F600] | Error | センサ故障 発生 | センサ故障 発生 I2Cバス上のデバイスのアドレスが認識されなかった | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C000F601] | Error | センサ故障 発生 | センサ故障 発生 I2Cバス上のデバイスのエラーを検出した | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [C000F602] | Error | センサ故障 発生 | センサ故障 発生 I2Cバスタイムアウトが発生した | O(注1) | 有り |
| BMC | IPMI | [80001571] | Warning | モジュール/ボード 警告 | モジュール/ボードの警告を検出しました。(PMM,Fanx, BMComx, BMx, MGMx) | O | 有り(注2) |
| BMC | IPMI | [C0001572] | Error | モジュール/ボード 異常 | モジュール/ボードの異常を検出しました。(PMM,Fanx, BMComx, BMx, MGMx) | O | 有り(注2) |