

付録D 整合性チェック時間目安

注意： 表の目安時間は、整合性チェックの優先度をデフォルト値で実施した場合の時間です。整合性チェックの優先度を変更した場合は、処理時間に大きく影響する場合がありますので、注意してください。

A) オプションカードタイプ(part1)

Nコード	RAID レベル	回転数係数	単位時間 ^{*注1} (分/GB)	
N8103-101/103	1回目 ^{*注3}	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.8±10%
		RAID5		1.1±25%
	2回目以降 ^{*注3}	RAID1		0.2±10%
		RAID5		0.12±25%
	実測結果参照			
N8103-90/91		RAID1	1.3±15%	
N8103-99			1.6±15%	
N8103-105		RAID5	1.0 (15000rpm)	0.8±15%
N8103-109(SAS)		RAID5	1.0 (15000rpm)	0.8±15%
N8103-109(SATA)		RAID5	1.0 (7200rpm)	0.9±15%
N8103-134(SAS) *1		RAID1	1.0 (15000rpm)	0.17±10%
		RAID5		0.13±10%
N8103-134(SATA) *1		RAID1	1.0 (7200rpm)	0.19±10%
		RAID5		0.14±10%
N8103-128/G128(SAS) *2		RAID1	1.0(10000rpm)	0.17±10%
N8103-128/G128(SATA) *2		RAID1	1.0(7200rpm)	0.19±10%

Nコード	RAID レベル	回転数係数	単位時間 ^{*注1} (分/GB)
N8103-115 *3	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.06±10%
	RAID5		
N8103-116/および相当品(SAS) *4	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.06±10%
N8103-116/および相当品(SATA) *4	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.26±10%
N8103-117(SAS) *4	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.06±10%
	RAID5		
N8103-117(SATA) *4	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.26±10%
	RAID5		
N8103-118(SAS) *4	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.06±10%
	RAID5		
N8103-118(SATA) *4	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.26±10%
	RAID5		
N8103-116A/および相当品(SAS) *5	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.06±10%
N8103-116A/および相当品(SATA) *5	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.26±10%
N8103-117A(SAS) *5	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.06±10%
	RAID5		
N8103-117A(SATA) *5	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.26±10%
	RAID5		
N8103-118A(SAS) *5	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.06±10%
	RAID5		
N8103-118A(SATA) *5	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.26±10%
	RAID5		
N8100-1590 専用 *6	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.04±10%
	RAID5		
N8103-129(SAS) *6	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.13±10%
N8103-129(SATA) *7	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.22±10%
N8103-130(SAS) *6	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.13±10%
	RAID5		
N8103-130(SATA) *7	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.22±10%
	RAID5		

<見積もり時間計算式>

$$\text{見積もり時間} = \text{アレイ物理容量(GB)} \times \text{回転数係数} \times \text{単位時間(分/GB)}$$

測定環境情報

- *1 : Express5800/R110c-1 + Windows Server 2008 + ハードディスクドライブ(2TB(SATA) or 300GB(SAS))
- *2 : Express5800/T110c + Windows Server 2003 R2 + ハードディスクドライブ(250GB(SATA) or 146GB(SAS))
- *3 : Express5800/120Lj + Windows Server 2003 + ハードディスクドライブ(73GB(SAS) or 80GB(SATA))
- *4 : Express5800/120Rj-2 + Windows Server 2008 + ハードディスクドライブ(73GB(SAS) or 80GB(SATA))
- *5 : Express5800/T120a-M + Windows Server 2008 + ハードディスクドライブ(73GB(SAS) or 80GB(SATA))
- *6 : Express5800/R120b-2 + オフライン(WebBIOS) + ハードディスクドライブ(73GB(SAS))
- *7 : Express5800/ T120b-M + Red Hat Enterprise Linux 5 + ハードディスクドライブ(160GB(SATA))

<見積もり時間 実測結果>

以下に各 N コード別の整合性チェックの時間の目安を記載します。



- 注1)整合性チェックの時間は無負荷状態にて測定した値です。お使いのシステムや環境により、整合性チェックの時間が大きく異なる場合があります。導入時にあらかじめ、処理時間を計測しておくことをお勧めします。
- 注2)実行中に負荷が発生している場合には、さらに大きな差が出る場合があります。
- 注3)整合性チェックが異常終了した場合は、保守サービス会社または販売店へご連絡ください。
- 注4)物理デバイスの容量が2倍の場合には時間目安も2倍にして計算します。

① N8103-90/91 の整合性チェックに必要な時間目安

N8103-90			N8103-91		
RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
RAID1	73GBx2 台	16 分	RAID1	73GBx2 台	16 分
RAID5	73GBx3 台	16 分	RAID5	73GBx3 台	16 分
	73GBx8 台	23 分		73GBx6 台	18 分
RAID10	73GBx4 台	18 分	RAID10	73GBx4 台	18 分
	73GBx8 台	34 分		73GBx6 台	26 分
RAID50	73GBx6 台	21 分	RAID50	73GBx6 台	21 分
	73GBx8 台	25 分			

測定環境情報

サーバ : Express5800/120Ri-2
OS : Windows Server 2003 R2
RAID コントローラ : N8103-90/91
物理デバイス : SAS HDD (73GB)

② N8103-99/SAS RoMB の整合性チェックに必要な時間目安

N8103-99			SAS RoMB(140Hf, 140Re-4)		
RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
RAID1	73GBx2 台	90 分	RAID1	73GBx2 台	13 分
RAID5	73GBx3 台	180 分	RAID5	73GBx3 台	13 分
	73GBx6 台	360 分		73GBx8 台	15 分
RAID10	73GBx4 台	360 分	RAID10	73GBx4 台	17 分
	73GBx6 台	360 分			
RAID50	73GBx6 台	360 分			

測定環境情報

サーバ : Express5800/120Ri-2/140Hf
OS : Windows Server 2003 R2
RAID コントローラ : N8103-99/SAS RoMB
物理デバイス : SAS HDD (73GB)

③ N8103-115 整合性チェックに必要な時間目安

SAS			SATA		
RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
RAID1	73GBx2 台	11 分	RAID1	160GBx2 台	30 分
RAID5	73GBx3 台	12 分	RAID5	160GBx3 台	30 分
	73GBx8 台	11 分		160GBx8 台	50 分
RAID6	73GBx4 台	18 分	RAID6	160GBx4 台	40 分
	73GBx8 台	13 分		160GBx8 台	59 分
RAID10	73GBx4 台	20 分	RAID10	160GBx4 台	45 分
	73GBx8 台	20 分		160GBx8 台	88 分
RAID50	73GBx6 台	22 分	RAID50	160GBx6 台	49 分
	73GBx8 台	15 分		160GBx8 台	66 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/120Lj
 OS : Windows Server 2003 R2
 RAID コントローラ : N8103-115RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (73GB)
 SATA HDD (160GB)

④ N8103-116/117/118 の整合性チェックに必要な時間目安

SAS			SATA		
RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
RAID1	73GBx2 台	12 分	RAID1	160GBx2 台	31 分
RAID5	73GBx3 台	13 分	RAID5	160GBx3 台	32 分
	73GBx8 台	18 分		160GBx8 台	41 分
RAID6	73GBx4 台	17 分	RAID6	160GBx4 台	39 分
	73GBx8 台	24 分		160GBx8 台	53 分
RAID10	73GBx4 台	22 分	RAID10	160GBx4 台	48 分
	73GBx8 台	43 分		160GBx8 台	94 分
RAID50	73GBx6 台	24 分	RAID50	160GBx6 台	54 分
	73GBx8 台	25 分		160GBx8 台	56 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/120Lj
 OS : Windows Server 2003 R2
 RAID コントローラ : N8103-115RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (73GB)
 SATA HDD (160GB)

⑤ N8103-116A/117A/118A の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	73GBx2 台	11 分
	RAID5	73GBx3 台	12 分
		73GBx8 台	18 分
	RAID6	73GBx4 台	17 分
		73GBx8 台	24 分
	RAID10	73GBx4 台	22 分
		73GBx8 台	44 分
	RAID50	73GBx6 台	25 分
		73GBx8 台	26 分
SATA HDD	RAID1	160GBx2 台	37 分
	RAID5	160GBx3 台	37 分
		160GBx8 台	42 分
	RAID6	160GBx4 台	40 分
		160GBx8 台	52 分
	RAID10	160GBx4 台	48 分
		160GBx8 台	95 分
	RAID50	160GBx6 台	53 分
		160GBx8 台	56 分
SATA SSD	RAID1	100GBx2 台	15 分
	RAID5	100GBx3 台	16 分
		100GBx8 台	24 分
	RAID6	100GBx4 台	22 分
		100GBx8 台	32 分
	RAID10	160GBx4 台	29 分
		160GBx8 台	57 分
	RAID50	160GBx6 台	32 分
		160GBx8 台	33 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/T120a-M
 OS : Windows 2008 Server R2 Enterprise Edition
 RAID コントローラ : N8103-118A RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (73GB)
 SATA HDD (160GB)
 SATA SSD (100GB)

⑥ N8103-129/130 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安	
SAS HDD	RAID1	73GBx2 台	10 分	
	RAID5	73GBx3 台	10 分	
		73GBx8 台	11 分	
	RAID6	73GBx4 台	11 分	
		73GBx8 台	14 分	
	RAID10	73GBx4 台	13 分	
		73GBx8 台	26 分	
	RAID50	73GBx6 台	14 分	
		73GBx8 台	15 分	
	RAID1	160GBx2 台	37 分	
SATA HDD	RAID5	160GBx3 台	37 分	
		160GBx8 台	40 分	
		160GBx4 台	38 分	
	RAID6	160GBx8 台	43 分	
		160GBx4 台	43 分	
	RAID10	160GBx8 台	80 分	
		160GBx6 台	44 分	
	RAID50	160GBx8 台	46 分	
		160GBx2 台	12 分	
	RAID5	100GBx3 台	13 分	
SATA SSD		100GBx8 台	21 分	
		100GBx4 台	15 分	
RAID6	100GBx8 台	26 分		
	160GBx4 台	24 分		
RAID10	160GBx8 台	47 分		
	160GBx6 台	25 分		
RAID50	160GBx8 台	27 分		
	160GBx2 台	13 分		

測定環境情報

サーバ : Express5800/R120b-2
 OS : Windows 2008 Server R2 Enterprise Edition
 RAID コントローラ : N8103-130RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (73GB)
 SATA HDD (160GB)
 SATA SSD (100GB)

⑦ N8103-149/150/151 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	73GBx2 台	11 分
	RAID5	73GBx3 台	11 分
		73GBx8 台	11 分
	RAID6	73GBx4 台	11 分
		73GBx8 台	11 分
	RAID10	73GBx4 台	11 分
		73GBx8 台	16 分
	RAID50	73GBx6 台	11 分
		73GBx8 台	11 分
	RAID60	73GBx8 台	11 分
SATA HDD	RAID1	160GBx2 台	28 分
	RAID5	160GBx3 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID6	160GBx4 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID10	160GBx4 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID50	160GBx6 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID60	160GBx8 台	28 分
SAS SSD	RAID1	100GBx2 台	10 分
	RAID5	100GBx3 台	11 分
		100GBx8 台	13 分
	RAID6	100GBx4 台	12 分
		100GBx8 台	16 分
	RAID10	100GBx4 台	0 分
		100GBx8 台	40 分
	RAID50	100GBx6 台	21 分
		100GBx8 台	22 分
	RAID60	100GBx8 台	24 分
SATA SSD	RAID1	100GBx2 台	20 分
	RAID5	100GBx3 台	21 分
		100GBx8 台	24 分
	RAID6	100GBx4 台	23 分
		100GBx8 台	26 分
	RAID10	100GBx4 台	40 分
		100GBx8 台	79 分
	RAID50	100GBx6 台	42 分
		100GBx8 台	43 分
	RAID60	100GBx8 台	45 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/R120d-2M
 OS : Red Hat Enterprise Linux 5
 RAID コントローラ : N8103-150RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (73GB)
 SATA HDD (160GB)
 SAS SSD (100GB)
 SATA SSD (100GB)

⑧ N8103-152/167 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	73GBx2 台	11 分
	RAID5	73GBx3 台	11 分
		73GBx8 台	11 分
	RAID6	73GBx4 台	11 分
		73GBx8 台	11 分
	RAID10	73GBx4 台	11 分
		73GBx8 台	16 分
	RAID50	73GBx6 台	11 分
		73GBx8 台	11 分
	RAID60	73GBx8 台	11 分
SATA HDD	RAID1	160GBx2 台	28 分
	RAID5	160GBx3 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID6	160GBx4 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID10	160GBx4 台	28 分
		160GBx8 台	34 分
	RAID50	160GBx6 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID60	160GBx8 台	28 分
SAS SSD	RAID1	100GBx2 台	10 分
	RAID5	100GBx3 台	11 分
		100GBx8 台	13 分
	RAID6	100GBx4 台	12 分
		100GBx8 台	15 分
	RAID10	100GBx4 台	20 分
		100GBx8 台	40 分
	RAID50	100GBx6 台	21 分
		100GBx8 台	22 分
	RAID60	100GBx8 台	23 分
SATA SSD	RAID1	100GBx2 台	20 分
	RAID5	100GBx3 台	21 分
		100GBx8 台	24 分
	RAID6	100GBx4 台	22 分
		100GBx8 台	25 分
	RAID10	100GBx4 台	40 分
		100GBx8 台	79 分
	RAID50	100GBx6 台	41 分
		100GBx8 台	43 分
	RAID60	100GBx8 台	44 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/T120d
 OS : Red Hat Enterprise Linux 5
 RAID コントローラ : N8103-152 RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (73GB)
 SATA HDD (160GB)
 SAS SSD (100GB)
 SATA SSD (100GB)

⑨ N8103-168/172/173/174/7168/7173 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	73GBx2 台	11 分
	RAID5	73GBx3 台	10 分
		73GBx8 台	11 分
	RAID6	73GBx4 台	11 分
		73GBx8 台	11 分
	RAID10	73GBx4 台	11 分
		73GBx8 台	14 分
	RAID50	73GBx6 台	11 分
		73GBx8 台	11 分
	RAID60	73GBx8 台	11 分
SATA HDD	RAID1	160GBx2 台	28 分
	RAID5	160GBx3 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID6	160GBx4 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID10	160GBx4 台	28 分
		160GBx8 台	29 分
	RAID50	160GBx6 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID60	160GBx8 台	28 分
SAS SSD	RAID1	100GBx2 台	8 分
	RAID5	100GBx3 台	8 分
		100GBx8 台	10 分
	RAID6	100GBx4 台	9 分
		100GBx8 台	11 分
	RAID10	100GBx4 台	15 分
		100GBx8 台	29 分
	RAID50	100GBx6 台	15 分
		100GBx8 台	16 分
	RAID60	100GBx8 台	17 分
SATA SSD	RAID1	100GBx2 台	16 分
	RAID5	100GBx3 台	16 分
		100GBx8 台	18 分
	RAID6	100GBx4 台	17 分
		100GBx8 台	20 分
	RAID10	100GBx4 台	24 分
		100GBx8 台	48 分
	RAID50	100GBx6 台	32 分
		100GBx8 台	32 分
	RAID60	100GBx8 台	34 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/R120e-2M
 OS : Red Hat Enterprise Linux 5
 RAID コントローラ : N8103-173 RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (73GB)
 SATA HDD (160GB)
 SAS SSD (100GB)
 SATA SSD (100GB)

⑩ N8103-176/177/178 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	36GBx2 台	5 分
	RAID5	36GBx3 台	5 分
		36GBx8 台	5 分
	RAID6	36GBx4 台	5 分
		36GBx8 台	5 分
	RAID10	36GBx4 台	5 分
		36GBx8 台	7 分
	RAID50	36GBx6 台	5 分
		36GBx8 台	5 分
	RAID60	36GBx8 台	5 分
SATA HDD	RAID1	160GBx2 台	28 分
	RAID5	160GBx3 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID6	160GBx4 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID10	160GBx4 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID50	160GBx6 台	28 分
		160GBx8 台	28 分
	RAID60	160GBx8 台	28 分
SAS SSD	RAID1	200GBx2 台	17 分
	RAID5	200GBx3 台	18 分
		200GBx8 台	23 分
	RAID6	200GBx4 台	23 分
		200GBx8 台	27 分
	RAID10	200GBx4 台	36 分
		200GBx8 台	69 分
	RAID50	200GBx6 台	38 分
		200GBx8 台	39 分
	RAID60	200GBx8 台	41 分
SATA SSD	RAID1	100GBx2 台	5 分
	RAID5	100GBx3 台	5 分
		100GBx8 台	7 分
	RAID6	100GBx4 台	6 分
		100GBx8 台	9 分
	RAID10	100GBx4 台	9 分
		100GBx8 台	18 分
	RAID50	100GBx6 台	10 分
		100GBx8 台	11 分
	RAID60	100GBx8 台	12 分

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS 4K HDD	RAID1	300GBx2 台	22 分
	RAID5	300GBx3 台	22 分
		300GBx8 台	23 分
	RAID6	300GBx4 台	22 分
		300GBx8 台	25 分
	RAID10	300GBx4 台	27 分
		300GBx8 台	54 分
	RAID50	300GBx6 台	29 分
		300GBx8 台	31 分
	RAID60	300GBx8 台	34 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/R120e-2M
 OS : Red Hat Enterprise Linux 6
 RAID コントローラ : N8103-177 RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (36GB)
 SATA HDD (160GB)
 SAS SSD (200GB)
 SATA SSD (100GB)
 SAS 4K HDD (300GB)

⑪ N8103-101/103 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SATA HDD	RAID1	160GBx2 台	374 分
	RAID5	160GBx3 台	370 分
		160GBx4 台	389 分
	RAID10	160GBx4 台	455 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/120Rg-1
 OS : Microsoft(R) Windows(R) Server 2003
 RAID コントローラ : N8103-103 RAID コントローラ
 物理デバイス : SATA HDD (160GB)

⑫ N8103-105 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	36GBx2 台	43 分
	RAID5	36GBx3 台	45 分
		36GBx4 台	46 分
	RAID10	36GBx4 台	84 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/120Rg-1
 OS : Microsoft(R) Windows(R) Server 2003
 RAID コントローラ : N8103-105 RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (36GB)

⑬ N8103-109 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	73GBx2 台	78 分
	RAID5	73GBx3 台	81 分
		73GBx4 台	82 分
	RAID6	73GBx4 台	156 分
	RAID10	73GBx4 台	152 分
SATA HDD	RAID1	160GBx2 台	171 分
	RAID5	160GBx3 台	176 分
		160GBx4 台	179 分
	RAID6	160GBx4 台	339 分
	RAID10	160GBx4 台	360 分
SATA SSD	RAID1	50GBx2 台	57 分
	RAID5	50GBx3 台	10 分
		50GBx4 台	54 分
	RAID6	50GBx4 台	105 分
	RAID10	50GBx4 台	102 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/E110Ra-1h
 OS : Windows 2008 Server R2 Enterprise Edition
 RAID コントローラ : N8103-109 RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (73GB)
 SATA HDD (160GB)
 SATA SSD (50GB)

⑯ N8103-128/G128/134 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	36GBx2 台	12 分
	RAID5	36GBx3 台	12 分
		36GBx8 台	12 分
	RAID6	36GBx4 台	12 分
		36GBx8 台	12 分
	RAID10	36GBx4 台	12 分
		36GBx8 台	12 分
	RAID50	36GBx6 台	12 分
		36GBx8 台	12 分
	RAID1	160GBx2 台	80 分
SATA HDD	RAID5	160GBx3 台	80 分
		160GBx8 台	81 分
		160GBx4 台	81 分
	RAID6	160GBx8 台	81 分
		160GBx4 台	81 分
	RAID10	160GBx8 台	81 分
		160GBx4 台	81 分
	RAID50	160GBx6 台	81 分
		160GBx8 台	81 分
SATA SSD	RAID1	50GBx2 台	9 分
	RAID5	50GBx3 台	11 分
		50GBx8 台	14 分
	RAID6	50GBx4 台	11 分
		50GBx8 台	14 分
	RAID10	50GBx4 台	9 分
		50GBx8 台	9 分
	RAID50	50GBx6 台	11 分
		50GBx8 台	11 分

※N8103-128/G128 は RAID0/1/10 のみ

測定環境情報

サーバ : Express5800/ T120b-M
 OS : Windows 2008 Server R2 Enterprise Edition
 RAID コントローラ : N8103-134RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (36GB)
 SATA HDD (160GB)
 SATA SSD (50GB)

⑯ N8103-135 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	300GBx2 台	73 分
	RAID5	300GBx3 台	84 分
		300GBx8 台	125 分
	RAID6	300GBx4 台	138 分
		300GBx8 台	193 分
	RAID10	300GBx4 台	120 分
		300GBx8 台	229 分
	RAID50	300GBx6 台	170 分
		300GBx8 台	170 分
	RAID1	2TBx2 台	501 分
SATA HDD	RAID5	2TBx3 台	588 分
		2TBx8 台	959 分
		2TBx4 台	939 分
	RAID6	2TBx8 台	1379 分
		2TBx4 台	869 分
	RAID10	2TBx8 台	1667 分
		2TBx6 台	1109 分
	RAID50	2TBx8 台	1146 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/R120b-2
 OS : W2K8 R2 EnterPrize(64bit)
 RAID コントローラ : N8103-135RAID コントローラ
 物理デバイス : N8141-51 Disk 増設ユニット SAS HDD (300GB)
 N8141-51 Disk 増設ユニット SATA HDD (2TB)

⑯ N8103-171/G171 の整合チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	300GBx2 台	238 分
	RAID10	300GBx4 台	476 分
		300GBx6 台	714 分
SATA HDD	RAID1	500GBx2 台	405 分
	RAID10	500GBx4 台	809 分
		500GBx6 台	1213 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/R110f-1E
 OS : WebBIOS
 RAID コントローラ : N8103-171 RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (300GB)
 SATA HDD (500GB)

⑯ N8103-160 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD (N8141-51 接続時)	RAID1	300GBx2 台	45 分
	RAID5	300GBx3 台	45 分
		300GBx8 台	50 分
	RAID6	300GBx4 台	45 分
		300GBx8 台	55 分
	RAID10	300GBx4 台	53 分
		300GBx8 台	57 分
	RAID50	300GBx6 台	53 分
		300GBx8 台	56 分
	RAID60	300GBx8 台	56 分
SATA HDD (N8141-51 接続時)	RAID1	2TBx2 台	301 分
	RAID5	2TBx3 台	302 分
		2TBx8 台	364 分
	RAID6	2TBx4 台	302 分
		2TBx8 台	394 分
	RAID10	2TBx4 台	368 分
		2TBx8 台	407 分
	RAID50	2TBx6 台	384 分
		2TBx8 台	400 分
	RAID60	2TBx8 台	424 分
SAS HDD (N8192-101 接続時)	RAID1	300GBx2 台	35 分
	RAID5	300GBx3 台	36 分
		300GBx8 台	38 分
	RAID6	300GBx4 台	36 分
		300GBx8 台	42 分
	RAID10	300GBx4 台	36 分
		300GBx8 台	39 分
	RAID50	300GBx6 台	36 分
		300GBx8 台	38 分
	RAID60	300GBx8 台	40 分
NL-SAS HDD (N8192-102 接続時)	RAID1	1TBx2 台	158 分
	RAID5	1TBx3 台	158 分
		1TBx8 台	158 分
	RAID6	1TBx4 台	158 分
		1TBx8 台	158 分
	RAID10	1TBx4 台	158 分
		1TBx8 台	158 分
	RAID50	1TBx6 台	158 分
		1TBx8 台	158 分
	RAID60	1TBx8 台	158 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/ R120d-2M
 OS : W2K8 R2 EnterPrize(64bit)
 RAID コントローラ : N8103-160 RAID コントローラ
 物理デバイス : N8141-51 Disk 増設ユニット SAS HDD (300GB)
 N8141-51 Disk 増設ユニット SATA HDD (2TB)
 N8192-101 Disk 増設ユニット(2.5") SAS (300GB)
 N8192-102 Disk 増設ユニット(3.5")NL-SAS HDD (1TB)

⑯ N8103-161/7001 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD (N8192-101 接続時)	RAID1	300GBx2 台	35 分
	RAID5	300GBx3 台	36 分
		300GBx8 台	37 分
	RAID6	300GBx4 台	36 分
		300GBx8 台	41 分
	RAID10	300GBx4 台	36 分
		300GBx8 台	48 分
	RAID50	300GBx6 台	36 分
		300GBx8 台	36 分
	RAID60	300GBx8 台	36 分
NL-SAS HDD (N8192-102 接続時)	RAID1	1TBx2 台	149 分
	RAID5	1TBx3 台	153 分
		1TBx8 台	153 分
	RAID6	1TBx4 台	154 分
		1TBx8 台	173 分
	RAID10	1TBx4 台	151 分
		1TBx8 台	188 分
	RAID50	1TBx6 台	156 分
		1TBx8 台	155 分
	RAID60	1TBx8 台	156 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/ R120e-2M
 OS : WS2012 Datacenter
 RAID コントローラ : N8103-161 RAID コントローラ
 物理デバイス : N8192-101 Disk 増設ユニット(2.5") SAS (300GB)
 N8192-102 Disk 増設ユニット(3.5")NL-SAS HDD (1TB)

⑯ N8103-179 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
(N8192-101 接続時)	RAID1	300GBx2 台	43 分
	RAID5	300GBx3 台	44 分
		300GBx8 台	44 分
	RAID6	300GBx4 台	44 分
		300GBx8 台	44 分
	RAID10	300GBx4 台	44 分
		300GBx8 台	49 分
(N8192-102 接続時)	RAID50	300GBx6 台	44 分
		300GBx8 台	44 分
	RAID60	300GBx8 台	44 分
	RAID1	66GBx2 台	9 分
	RAID5	66GBx3 台	9 分
		66GBx8 台	9 分
	RAID6	66GBx4 台	9 分
		66GBx8 台	9 分
	RAID10	66GBx4 台	9 分
		66GBx8 台	14 分
	RAID50	66GBx6 台	9 分
		66GBx8 台	9 分
	RAID60	66GBx8 台	10 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/R120e-2M
 OS : Red Hat Enterprise Linux 6
 RAID コントローラ : N8103-179 RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (300GB)
 NL-SAS-HDD (66GB)

㉚ N8103-188 の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SAS HDD	RAID1	300GBx2 台	26 分
		300GBx4 台	29 分
	RAID10	300GBx6 台	42 分
		300GBx8 台	57 分
SATA HDD	RAID1	1TBx2 台	195 分
		1TBx4 台	198 分
	RAID10	1TBx6 台	207 分
		1TBx8 台	249 分
SAS SSD	RAID1	200GBx2 台	16 分
		200GBx4 台	31 分
	RAID10	200GBx6 台	47 分
		200GBx8 台	62 分
SATA SSD	RAID1	200GB x2 台	13 分
		200GB x4 台	26 分
	RAID10	200GB x6 台	38 分
		200GB x8 台	51 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/R110h-1
 OS : Windows 2012 R2
 RAID コントローラ : N8103-188 RAID コントローラ
 物理デバイス : SAS HDD (300GB)
 SATA HDD (1TB)
 SAS SSD (200GB)
 SATA SSD (200GB)

B) オンボードタイプ

名称	RAID レベル	回転数係数	単位時間 ^{*注1} (分/GB)
RoMB (SAS) 「120Bb-m6」	実測値参照		
RoMB (SAS) 「140Rf-4」	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.18±10%
	RAID5	1.0 (15000rpm)	0.18±10%
RoMB (SAS) 「R140a-4」	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.18±10%
	RAID5	1.0 (15000rpm)	0.18±10%
LSI Embedded MegaRAID (SAS) *8	RAID1	1.0 (15000rpm)	0.11±10%
		1.2 (10000rpm)	0.14±10%
LSI Embedded MegaRAID (SATA) *9	RAID1	1.0 (7200rpm)	0.16±10%

<見積もり時間計算式>

$$\text{見積もり時間} = \text{アレイ物理容量(GB)} \times \text{回転数係数} \times \text{単位時間(分/GB)}$$

例) LSI Embedded MegaRAID (SAS)にて 146.5GB のハードディスクドライブ(15000rpm) 2 台で RAID1 構成時に、整合性チェック完了までに必要な時間

$$\text{見積もり時間} = 146.5(\text{GB}) \times 2(\text{台}) \times 1 \times 0.11(\text{分/GB}) = 32.23 \text{ 分 精度が} \pm 10\% \text{であるため } 29.007 \text{ 分} \sim 35.453 \text{ 分}$$

測定環境情報

*8 : Express5800/R120a-1 + Windows Server 2008 SP2 + ハードディスクドライブ(160GB(SATA))

*9 : Express5800/120Bb-6 + Windows Server 2003 R2 + ハードディスクドライブ(73GB(SAS))

<見積もり時間 実測結果>

① LSI Embedded MegaRAID の整合性チェックに必要な時間目安

物理デバイス種類	RAID レベル	物理デバイス台数	時間目安
SATA HDD	RAID1	2	37 分
	RAID10	4	39 分
SATA SSD	RAID1	2	12 分
	RAID10	4	12 分

測定環境情報

サーバ : Express5800/T120d

OS : Windows 2008 R2

RAID コントローラ : LSI Embedded MegaRAID

物理デバイス : SATA HDD (160GB)

SATA SSD (100GB)

注1) LSI Embedded MegaRAID ドライバ(Megasr.sys/Megasr1.sys)のバージョンが 13.22.916.2010 以上の環境で、複数の論理ドライブに対し同時に整合性チェックを実施した場合、上記の時間目安よりも非常に長い時間がかかります。同時に実施せず、ひとつずつ実施することで時間目安どおりとなります。なお、整合性チェックは RAID システム管理ユーティリティ(Universal RAID Utility)のインストール時に、全ての論理ドライブに対し同時実行するように登録されます。

同時に実施せず、ひとつずつ順に実施する場合は、Universal RAID Utility のユーザーズガイドを参照して、登録されている整合性チェックのスケジュールを削除後、新規に登録してください。

注2) 整合性チェックの優先度を変更しても、整合性チェックの完了時間は変わりません。

注3) UEFI モードでは OS 上の Universal RAID Utility から行ってください。