

EXPRESSBUILDER を使ってセットアップするときのご注意

EXPRESSBUILDER を使ったセットアップにおいて、パラメーターファイルの設定情報から RAID が構築できないことがあります。

パラメーターファイルを使用せずに EXPRESSBUILDER から RAID を構築していただくか、あらかじめ RAID コンフィグレーションユーティリティを使って RAID を構築したうえでセットアップを行ってください。

■ 不具合内容および現象

EXPRESSBUILDER の「セットアップ」 - 「1. OS の選択」の「設定のロード」から、RAID を新規構築する設定情報を含んだパラメーターファイルをロードしたとき、次の警告メッセージが表示され、パラメーターファイルを使ったセットアップができません。

<警告メッセージ>

「TypeError: pack_root[1] is undefined」または「TypeError: DiskInfo3 is undefined」の警告メッセージが表示される。

例) 「TypeError: pack_root[1] is undefined」の警告メッセージ



警告メッセージが表示されたときは、本機の電源を OFF して、下記の「■回避策」に従ってセットアップを進めてください。

■対象機種および EXPRESSBUILDER の対象バージョン

対象機種	EXPRESSBUILDER の対象バージョン
Express5800/R110f-1E	Version 7.10-001.01
Express5800/T110f-S, GT110f-S	
Express5800/R120e-1M, R120e-2M	Version 7.10-002.01
Express5800/B120e-h	Version 7.40-001.01
Express5800/55Xa, Y55Xa	Version 7.50-002.01
Express5800/HR120b-1	Version 7.80-001.02

EXPRESSBUILDER のバージョンは EXPRESSBUILDER のレーベルを参照してください。

■回避策

次の手順でセットアップを進めてください。

(1)EXPRESSBUILDERからパラメーターファイルは使用せずにRAIDのみを構築します。

「1. OSの選択」の「自動認識」または「手動設定」から、設定情報を入力してセットアップを進めてください。



注) RAID コンフィグレーションユーティリティを使って RAID を構築する手順は、装置に添付の EXPRESSBUILDER に格納された「メンテナンスガイド」または RAID コントローラーに添付の説明書を参照してください。

(2) 「1. OSの選択」の「設定のロード」から、「RAID 構築をスキップする」にチェックを入れたパラメーターファイルをロードして セットアップを進めてください。

The screenshot shows a RAID configuration wizard window titled 'ウィザード' (Wizard). It contains the following sections:

- デバイスの情報** (Device Information):
 - RAIDコントローラー (RAID Controller): LSI MegaRAID SAS 9267-8i
 - 接続されている物理ドライブの台数 (Number of connected physical drives): 4
- RAIDの概要** (RAID Overview):
 - アレイ #1 (Array #1): RAID10 (4台) (837GB)
- RAIDの構築** (RAID Construction):
 - ☒ RAID構築をスキップする (Skip RAID construction)

At the bottom, there are buttons for '次へ' (Next) and 'キャンセル' (Cancel), and a page indicator '1 / 2 ページ'.