

●標準搭載ポート

		レイヤ2スイッチ										レイヤ3スイッチ									
		S300Q ^{※1}	S500M ^{※2}	S700Q ^{※3}	S900M	S1100Q ^{※4}	S3400P ^{※5}	S4100Q ^{※6}	S4200Q ^{※7}	S5300Q ^{※8}	S4300X ^{※9}	S4508QT-4G-I ^{※10}	S5100Q ^{※10}	S5600QT-4X2Q ^{※11}	S5600QT-4X1C ^{※12}	S5624QP-4X1C	S4600X ^{※13}	S5624XP-2Q2C	S6700X ^{※14}	S7532HP	S7546YP-6H
1000BASE-T	1000BASE-T-SFP	○	○	○	○	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○ ^{※15}	-	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○ ^{※15}	-	○	○ ^{※16}	○	○
1000BASE-SX	1000BASE-SX-SFP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○ ^{※15}	○	○	○ ^{※17}	○	○
1000BASE-LX	1000BASE-LX-SFP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※17}	○	○
1000BASE-ZX	1000BASE-ZX-LR-SFP	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	○	○
	1000BASE-ZX-VR-SFP	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	○	○
1000BASE-BX	1000BASE-BX10-D-SFP	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	○	○
	1000BASE-BX10-U-SFP	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	○	○
	1000BASE-BX40-D-SFP	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	○	○
	1000BASE-BX40-U-SFP	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	○	○
10GBASE-T ^{※27}	10GBASE-T-SFP+	-	○	○	○	-	-	-	○ ^{※18}	○ ^{※120}	○ ^{※120}	-	○ ^{※120}	○ ^{※120}	○ ^{※120}	○ ^{※120}	○ ^{※120}	○ ^{※19}	○ ^{※20,26}	-	○ ^{※31}
10GBASE-SR	10GBASE-SR-SFP+	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	-	○
10GBASE-LR	10GBASE-LR-SFP+	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	-	○
10GBASE-ER	10GBASE-ER-SFP+	-	-	-	○	-	-	-	○	-	○	-	○	○ ^{※28}	○ ^{※28}	○ ^{※28}	○	○ ^{※16,19}	-	○	
10GBASE-ZR	10GBASE-ZR-SFP+	-	-	-	○	-	-	-	○ ^{※21}	-	-	-	-	○ ^{※19}	○ ^{※19}	○ ^{※19}	-	-	○ ^{※16,19}	-	○
10GBASE-BX	10GBASE-BX10-D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○ ^{※25}	-	-	
	10GBASE-BX10-U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○ ^{※25}	-	-	
	10GBASE-BX40-D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○ ^{※25}	-	-	
	10GBASE-BX40-U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○ ^{※25}	-	-	
40GBASE-SR4	40GBASE-SR4-QSFP+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○ ^{※19}	-	-	
25GBASE-SR	25GBASE-SR-SFP28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
25GBASE-LR	25GBASE-LR-SFP28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
100GBASE-SR4	100GBASE-SR4-QSFP28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
100GBASE-LR4	100GBASE-LR4-QSFP28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
10G銅線ケーブル ^{※30}	CAB-1M-SFP+	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	-	○
	CAB-3M-SFP+	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○ ^{※16}	-	○
25G銅線ケーブル ^{※30}	CAB-3M-SFP28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	CAB-3M-QSFP+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○
40G銅線ケーブル ^{※30}	CAB-3M-QSFP+/4SFP+	-	-	-	SFP+のみ	-	-	-	SFP+のみ	SFP+のみ	SFP+のみ	-	SFP+のみ	○	SFP+のみ	SFP+のみ	SFP+のみ	○	○ ^{※22}	QSFP+のみ	○
	CAB-3M-QSFP28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○

●拡張カード

		S4324XT-1C-PW/S4624XT-1C/ S5300Q ^{※1} /S5600Q-4X1C ^{※14} / S5624QP-4X1C/S5624XP-2Q2C ^{※24}			
		LSWM5SP2PM	LSWM5SP2PB ^{※23,26}	LSWM5SP3PM	LSWM5QP2P
1000BASE-T	1000BASE-T-SFP	-	-	○	-
1000BASE-SX	1000BASE-SX-SFP	-	-	○	-
1000BASE-LX	1000BASE-LX-SFP	-	-	○	-
1000BASE-ZX	1000BASE-ZX-LR-SFP	-	-	○	-
	1000BASE-ZX-VR-SFP	-	-	○	-
1000BASE-BX	1000BASE-BX10-D-SFP	-	-	○	-
	1000BASE-BX10-U-SFP	-	-	○	-
	1000BASE-BX40-D-SFP	-	-	○	-
	1000BASE-BX40-U-SFP	-	-	○	-
10GBASE-T	10GBASE-T-SFP+	-	-	-	-
10GBASE-SR	10GBASE-SR-SFP+	○	○	○	-
10GBASE-LR	10GBASE-LR-SFP+	○	○	○	-
10GBASE-ER	10GBASE-ER-SFP+	○	○	-	-
10GBASE-ZR	10GBASE-ZR-SFP+	-	-	-	-
10GBASE-BX	10GBASE-BX10-D	○ ^{※25}	○ ^{※25}	○ ^{※25}	-
	10GBASE-BX10-U	○ ^{※25}	○ ^{※25}	○ ^{※25}	-
	10GBASE-BX40-D	○ ^{※25}	○ ^{※25}	○ ^{※25}	-
	10GBASE-BX40-U	○ ^{※25}	○ ^{※25}	○ ^{※25}	-
25GBASE-SR	25GBASE-SR-SFP28	-	-	-	-
25GBASE-LR	25GBASE-LR-SFP28	-	-	-	-
40GBASE-SR4	40GBASE-SR4-QSFP+	-	-	-	○
100GBASE-SR4	100GBASE-SR4-QSFP28	-	-	-	-
100GBASE-LR4	100GBASE-LR4-QSFP28	-	-	-	-
10G銅線ケーブル ^{※30}	CAB-1M-SFP+	○	○	○	-
	CAB-3M-SFP+	-	-	-	-
25G銅線ケーブル ^{※30}	CAB-3M-SFP28	-	-	-	-
40G銅線ケーブル ^{※30}	CAB-3M-QSFP+	-	-	-	○
	CAB-3M-QSFP+/4SFP+	SFP+のみ	SFP+のみ	SFP+のみ	QSFP+のみ
100G銅線ケーブル ^{※30}	CAB-3M-QSFP28	-	-	-	-

※1：S316GT-2G-PW

※2：S505MT-2X-PW, S510MT-2X-PW

※3：S708GT-2X-PW, S716GT-4X-PW

※4：S1108GT-2Q, S1116GT-4Q, S1124GT-4Q, S1148GT-4Q, S1108GT-2G-PW, S1116GT-4G-PW, S1124GT-4G-PW

※5：S3408T-2Q, S3416T-2Q, S3424T-2Q, S3424T-4Q, S3448T-4Q, S3408T-2G-PW, S3416T-4G-PW, S3424T-4G-PW

※6：S4108GT-2Q, S4116GT-4Q, S4124GT-4Q, S4148GT-4Q, S4108GT-2G-PW, S4116GT-4G-PW, S4124GT-4G-PW, S4148GT-4G-PW, S4108GT-2G-I

※7：S4210GT-2X, S4224GT-4X, S4248GT-4X, S4224GT-4X-PW, S4248GT-4X-PW

※8：S5324GT-4X1C, S5348GT-4X1C

※9：S4308XT-2X, S4314XT-2X, S4308XT-2X-PW, S4312XT-4X-PW

※10：S5124GT-4X, S5148GT-4X, S5124GP-4X, S5124GT-4X-PW, S5148GT-4X-PW

※11：S5628GT-4X2Q, S5648GT-4X2Q

※12：S5624GT-4X1C, S5648GT-4X1C

※13：S4808XT-2X, S4814XT-2X

※14：S6748XP-6H, S6748XT-6H

※15：コンテポードでは未サポート

※16：S6748XP-6Hのみサポート(マネージメントポートを除く)

※17：S6748XP-6Hのみサポート

※18：隣接実装不可(CAB-1M-SFP+, CAB-3M-SFP+, CAB-3M-QSFP+/4SFP+(SFP+側)のみ隣接した空きポートに接続可能), S4210GT-2Xは隣接実装可能

※19：隣接実装不可、実装数制限あり(S530Q/S5300Q/S5600Qシリーズは最大2本, S4300XT-2X/S4314XT-2X/S4308XT-2X-PW/S4808XT-2X/S4814XT-2Xは最大1本, S4312XT-4X-PWは最大2本, S5624XP-2Q2Cは最大12本, S6700Xは最大24本)

※20：動作温度制限あり(モジュール実装時はS5100Q/S5300Q/S5600Gは最大40℃まで, S4300X/S4800Xは最大30℃まで, S6700Xは最大35℃までサポート)

※21：S4248GT-4Xのみ隣接実装不可(CAB-1M-SFP+, CAB-3M-SFP+, CAB-3M-QSFP+/4SFP+(SFP+側)のみ隣接した空きポートに接続可能)

※22：S6748XT-6HはQSFP+のみサポート(※23)

※23：S6748XP-6Hはポート21と26のみ, S6748XT-6Hはポート51と52のみポート分割をサポート

※24：LSWM5SP2PM, LSWM5SP2PBは未サポート

※25：S5600Gシリーズのみサポート

※26：隣接実装不可、実装数制限あり(QSFP28ポートを使用する場合は最大10本, QSFP28ポートを使用しない場合は最大24本)

※27：S500MHはVer1.15以降, S5100GはVer7.4.6以降, S5300Q/S5600GはVer7.4.0以降, S4300X/S4800XはVer7.4.42以降でサポート

※28：S5600CシリーズはVer7.4.3以降でサポート

※29：S5624XP-2Q2CはVer7.4.3以降でサポート

※30：Q製品以外と接続する場合は、あらかじめお客様ご自身の動作検証をお願いいたします。

※31：QSFPポートの使用が4ポート以下の場合：SFP28ポートに10GBase-Tを最大48本(フル実装)まで使用可能。QSFPポートの使用が5ポート以上の場合：SFP28ポートに10GBase-Tを最大40本まで使用可能

※32：S4324XT-1C-PW, S4624XT-1C, S5300Gシリーズ, S5600Gシリーズの Ver7.4.45以降でサポート。

※33：動作温度制限あり(LSWM5SP2PB実装時はS5300Gは最大45℃までサポート)

●標準搭載ポート

		AC	
		W2310AC	W2330AC
1000BASE-T	1000BASE-T-SFP	-	-
1000BASE-SX	1000BASE-SX-SFP	○	○
1000BASE-LX	1000BASE-LX-SFP	○	○
1000BASE-ZX	1000BASE-ZX-LR-SFP	-	-
	1000BASE-ZX-VR-SFP	-	-
1000BASE-BX	1000BASE-BX10-D-SFP	-	-
	1000BASE-BX10-U-SFP	-	-
	1000BASE-BX40-D-SFP	-	-
	1000BASE-BX40-U-SFP	-	-
10GBASE-T	10GBASE-T-SFP+	-	-
10GBASE-SR	10GBASE-SR-SFP+	-	-
10GBASE-LR	10GBASE-LR-SFP+	-	-
10GBASE-ER	10GBASE-ER-SFP+	-	-
10GBASE-ZR	10GBASE-ZR-SFP+	-	-
10GBASE-BX	10GBASE-BX10-D	-	-
	10GBASE-BX10-U	-	-
	10GBASE-BX40-D	-	-
	10GBASE-BX40-U	-	-
40GBASE-SR4	40GBASE-SR4-QSFP+	-	-
100GBASE-SR4	100GBASE-SR4-QSFP28	-	-
100GBASE-LR4	100GBASE-LR4-QSFP28	-	-
10G銅線ケーブル	CAB-1M-SFP+	-	-
	CAB-3M-SFP+	-	-
40G銅線ケーブル	CAB-3M-QSFP+	-	-
	CAB-3M-QSFP+/4SFP+	-	-
100G銅線ケーブル	CAB-3M-QSFP28	-	-

●拡張カード

		W2310AC/ W2330AC
		EWPXM3XG03
1000BASE-T	1000BASE-T-SFP	-
1000BASE-SX	1000BASE-SX-SFP	○
1000BASE-LX	1000BASE-LX-SFP	○
1000BASE-ZX	1000BASE-ZX-LR-SFP	-
	1000BASE-ZX-VR-SFP	-
1000BASE-BX	1000BASE-BX10-D-SFP	-
	1000BASE-BX10-U-SFP	-
	1000BASE-BX40-D-SFP	-
	1000BASE-BX40-U-SFP	-
10GBASE-T	10GBASE-T-SFP+	-
10GBASE-SR	10GBASE-SR-SFP+	○
10GBASE-LR	10GBASE-LR-SFP+	○
10GBASE-ER	10GBASE-ER-SFP+	-
10GBASE-ZR	10GBASE-ZR-SFP+	-
10GBASE-BX	10GBASE-BX10-D	-
	10GBASE-BX10-U	-
	10GBASE-BX40-D	-
	10GBASE-BX40-U	-
40GBASE-SR4	40GBASE-SR4-QSFP+	-
100GBASE-SR4	100GBASE-SR4-QSFP28	-
100GBASE-LR4	100GBASE-LR4-QSFP28	-
10G銅線ケーブル	CAB-1M-SFP+	○
	CAB-3M-SFP+	○
40G銅線ケーブル	CAB-3M-QSFP+	-
	CAB-3M-QSFP+/4SFP+	-
100G銅線ケーブル	CAB-3M-QSFP28	-